

1-портовый преобразователь USB в RS-232/422/485

UPort 1110/1130/1150



- Полностью совместим со спецификациями USB 2.0
- Скорость последовательного порта до 921.6 Кбит/сек
- Интерфейс RS-232 (UPort 1110)
- Программный выбор интерфейса RS-422, 2-проводный RS-485 или 4-проводный RS-485 (UPort 1130/1150)
- Подключение сигналов RS-422/485 через разъем DB9 или клеммные колодки (UPort 1130/1150)
- Драйверы для Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista (x86 и x64), Linux
- Светодиодные индикаторы: питание (USB), прием (Rx), передача (Tx)
- Защита от импульсных помех 15 КВ



Преобразователи UPort 1110/1130/1150 обеспечивают подключение одного устройства с интерфейсом RS-232/422/485 к портативному или стационарному компьютеру по порту USB. Конвертеры UPort 1110/1150 обеспечивают полный спектр сигналов RS-232, поэтому они совместимы с любым оборудованием, имеющим этот последовательный интерфейс. Модификация UPort 1150I оснащена гальванической изоляцией 2 КВ.

Информация для заказа

UPort 1110	1-портовый преобразователь USB в RS-232
UPort 1130	1-портовый преобразователь USB в RS-422/485
UPort 1150	1-портовый преобразователь USB в RS-232/422/485
UPort 1150I	1-портовый преобразователь USB в RS-232/422/485 с изоляцией 2 КВ

БЕЛСЕВЕН

<http://www.belseven.by>
Тел. +375(17) 298-15-87
Факс +375(17) 248-10-94

В комплект поставки входят: преобразователь UPort, краткое руководство пользователя, компакт-диск с драйверами и полной документацией, переходник разъема DB9 в клеммные колодки (UPort 1130/1150)